

AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN VON RUFUMLEITUNGEN

I. Anrufumleitungen für analoge Telefonanschlüsse

Sie können ankommende Anrufe auf eine von Ihnen definierte Rufnummer umleiten. (z.B. auf Ihr Mobiltelefon, Ihre Büronummer, zu Ihrem Zweitwohnsitz oder Urlaubsziel etc.) Es fallen dabei lediglich die Verbindungsentgelte zum umgeleiteten Ziel an. Trotz Rufumleitung können Sie jederzeit aktiv telefonieren.

Die drei folgenden Möglichkeiten der Rufumleitung stehen zur Verfügung:

Rufumleitung sofort

Alle Anrufe werden automatisch auf die gewünschte Zielrufnummer umgeleitet. Das Aktivieren, Ändern oder Deaktivieren der Rufumleitung ist durch folgende Tastenkombination möglich:

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *21*Zielrufnummer#
z.B: *21*0043664...#
- Deaktivieren: #21#
- Wiederholtes Aktivieren der zuletzt eingegeben Zielrufnummer: *21#

Rufumleitung bei besetzt

Anrufe werden nur im Besetztfall auf die gewünschte Zielrufnummer umgeleitet. Das Aktivieren, Ändern oder Deaktivieren der Rufumleitung ist durch folgende Tastenkombination möglich:

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *67*Zielrufnummer#
- Deaktivieren: #67#
- Wiederholtes Einschalten der zuletzt eingegebenen Zielrufnummer: *67#

Rufumleitung bei Nichtmelden

Wird innerhalb eines definierten Zeitraumes Telefon nicht abgehoben, wird das Gespräch umgeleitet.

Das Aktivieren, Ändern oder Deaktivieren der Rufumleitung ist durch folgende Tastenkombination möglich:

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *61*Zielrufnummer#
- Bestimmen des Umleitzeitpunktes: *61*Zielrufnummer*Sekundenanzahl#
(Sekundenanzahl in 5er Schritten z.B. 5, 10, 15 ...)
- Deaktivieren: #61#
- Wiederholtes Einschalten der zuletzt eingegebenen Zielrufnummer: *61#

II. Anrufumleitungen für VoIP (Voice over IP)

Sie können ankommende Anrufe auf eine von Ihnen definierte Rufnummer umleiten. (z.B. auf Ihr Mobiltelefon, Ihre Büronummer, zu Ihrem Zweitwohnsitz oder Urlaubsziel etc.) Es fallen dabei lediglich die Verbindungsentgelte zum umgeleiteten Ziel an. Trotz Rufumleitung können Sie jederzeit aktiv telefonieren.

Die drei folgenden Möglichkeiten der Rufumleitung stehen zur Verfügung:

Rufumleitung sofort

Alle Anrufe werden automatisch auf die gewünschte Zielrufnummer umgeleitet. Das Aktivieren, Ändern oder Deaktivieren der Rufumleitung ist durch folgende Tastenkombination möglich:

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *21*Zielrufnummer#
z.B: *21*0043664...#
- Deaktivieren: #21#
- Wiederholtes Aktivieren der zuletzt eingegeben Zielrufnummer: *21#
- Status abfrage: *#21#

Rufumleitung bei besetzt

Anrufe werden nur im Besetztfall auf die gewünschte Zielrufnummer umgeleitet. Das Aktivieren, Ändern oder Deaktivieren der Rufumleitung ist durch folgende Tastenkombination möglich:

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *67*Zielrufnummer#
- Deaktivieren: #67#
- Wiederholtes Einschalten der zuletzt eingegebenen Zielrufnummer: *67#
- Status abfragen: *#67#

Rufumleitung bei Nichtmelden

Wird innerhalb eines definierten Zeitraumes Telefon nicht abgehoben, wird das Gespräch umgeleitet.

Das Aktivieren, Ändern oder Deaktivieren der Rufumleitung ist durch folgende Tastenkombination möglich:

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *61*Zielrufnummer#
Die Rufumleitung erfolgt in diesem Fall nach 15 Sekunden
- Bestimmen des Umleitzeitpunktes: *61*Sekundenanzahl*Zielrufnummer#
(Sekundenanzahl muss 3-stellig eingegeben werden, z.B. 015)
- Deaktivieren: #61#
- Wiederholtes Einschalten der zuletzt eingegebenen Zielrufnummer: *61#
- Status abfragen: *#61#

III. Anrufumleitungen für ISDN-Anschlüsse

Sie können ankommende Anrufe auf eine von Ihnen gewünschte Rufnummer umleiten. (z.B. auf Ihr Mobiltelefon, Ihre Büronummer, zu Ihrem Zweitwohnsitz oder Urlaubsziel etc.). Es fallen dabei lediglich die Verbindungsentgelte zum umgeleiteten Ziel an. Trotz Rufumleitung können Sie jederzeit aktiv telefonieren.

Hinweis: Rufumleitungen sind nur bei Anschlüssen ohne Durchwahl möglich. Bei Anschlüssen mit Durchwahlen muss die Rufumleitung in der TK-Anlage erfolgen. Weiters kann die Verwendung von Terminaladaptern (oder ähnlichen Endgeräten), die notwendige Vorgangsweise zur Aktivierung und Deaktivierung verändern. Die Anwendung dieser Funktion entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Endgeräts. Bei den meisten Endgeräten ist es auch möglich, Rufumleitungen im Benutzermenü freizuschalten. (siehe Bedienungsanleitung)

Die drei folgenden Möglichkeiten der Rufumleitung stehen zur Verfügung: (Sternchen-Codes gelten nur, wenn die Umleitung im Netz erfolgt.)

Rufumleitung sofort

Alle Anrufe werden automatisch auf eine individuell programmierbare Rufnummer umgeleitet.

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *21*Zielrufnummer#
- Deaktivieren: #21#
- Wiederholtes Einschalten der zuletzt eingegebenen Zielrufnummer: *21#

Rufumleitung bei besetzt

Anrufe werden nur im Falle eines besetzten Anschlusses auf die gewünschte Rufnummer umgeleitet.

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *67*Zielrufnummer#
- Deaktivieren: #67#
- Wiederholtes Einschalten der zuletzt eingegebenen Zielrufnummer: *67#

Hinweis: Bei gleichzeitiger Verwendung von „Anklopfen“ und „Rufumleitung bei Besetzt“ kann es zu Prozessablaufproblemen in Verbindung mit dem jeweiligen Endgerät kommen. Es wird daher empfohlen „Anklopfen“ und „Rufumleitung bei besetzt“ nicht gleichzeitig zu aktivieren.

Rufumleitung bei Nichtmelden

Wird innerhalb eines definierten Zeitraumes Telefon nicht abgehoben, wird das Gespräch umgeleitet.

- Erstmaliges Aktivieren oder Ändern der Zielrufnummer: *61*Zielrufnummer#
- Bestimmen des Umleitzeitpunktes: *61*Zielrufnummer*Sekundenanzahl# (Sekundenanzahl in 5er Schritten z.B. 5, 10, 15 ...)
- Deaktivieren: #61#
- Wiederholtes Einschalten der zuletzt eingegebenen Zielrufnummer: *61#